



Easee

# Charge Up

Utforsk vår pålitelige og fremtidssikre elbillader som fyller dine hjemmeladebehov. Charge Up har støtte for alle elektriske kjøretøy, faser og strømnnett, og leverer alltid maksimal tilgjengelig ladeeffekt. De avanserte og smarte sikkerhetsfunksjonene sikrer trygg lading, hver gang.

**Trygg. Pålitelig. Fremtidssikker.**

## Funksjoner

Charge Up kan lade opptil 7.4 kW på en enfasekrets, og opptil 22 kW på en trefasekrets. Installer opptil tre ladere på ett hjemme-ladeanlegg. Laderen oppdateres kontinuerlig med den nyeste funksjonaliteten.

- Easee Link™ Lokal last- og fasebalansering.
- Automatisk køsystem.

- Permanent låsing av type 2-kabelen.
- Integrert RFID-leser (NFC/ISO 14443 og MIFARE Classic®).
- Universell, -passer alle typer elbiler og strømnnett.
- Full kontroll med Easee-appen eller tredjepartsintegrasjoner.
- Produsentens garanti: 5 år i henhold til Easee sin garantiprosedyre.

## Sikkerhet

### Beskyttelse for tilkoblingspunkt

Integrert jordfeilvern RCD type A 30 mA AC i henhold til EN 60947-2, og 6 mA utstyr for detektering av DC-sumstrømmer (RDC-DD) i samsvar med IEC 62955, 9.9.

Temperaturovervåking.

Overbelastningsvern.

Beskyttelsesgrad: IP54 (bakplaten er IP22 uten deksel).

Slagfasthet: IK10.

Overspenningskategori III.

Tyverisikring.

Les mer på [easee.com/manuals](http://easee.com/manuals)

### I samsvar med følgende forskrifter

2014/53/EU (RED).

2011/65/EU (RoHS).

2014/30/EU (EMC).

2014/35/EU (LVD).

Se DoC for detaljer på [easee.com/doc](http://easee.com/doc)

## Teknisk informasjon

### Ladekapasitet

1-fase: 1.4 kW (6 A) - 7.4 kW (32 A).

TN 3-fase: 4.1 kW (6 A) - 22 kW (32 A).

IT 3-fase: 2.4 kW (6 A) - 12.7 kW (32 A).

### Elektrisk

Spenning: 3 x 230 V / 400 V AC (±10%).

Nettfrekvens: 50 Hz.

Strømnnett: TN, IT, TT.

Tilkoblingspunkt: Type 2-kontakt (Mode 3).

Automatisk justering av ladehastighet basert på tilgjengelig strømkapasitet.<sup>1</sup>

Automatisk lading med solstrøm.<sup>1</sup>

Automatisk fasebalansering.

### Tilkobling

Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n.

Bluetooth BLE 4.2.

Innebygd LTE Cat M1.

OCPP 1.6J

Easee Link<sup>RF</sup> (mellom ladere / mellom lader og Equalizer).

Innebygd RFID/NFC-leser for tilgangskontroll.

Easee App for styring og overvåking.

### Generelt

Mål (mm): H: 256 x B: 193 x D: 106.

Mål, veggmontering (mm): c/c H: 160, B: 125.

Driftstemperatur: -30 °C til +40 °C.

Vekt: 1.5 kg.

## Easee App

- Styr ladingen.
- Sjekk laderstatus.
- Lås/lås opp ladekabel.
- Godkjenn lading med app.

- Oppsummering av ladeøkt.
- Oversikt over totalforbruk.
- Oversikt over tilgjengelig strømkapasitet.
- Innstillinger.

Charge Up er en hjemmeladeenhet som er produsert og designet kun for privat bruk. Charge Up skal kun brukes til boligbruk. Boligbruk er å forstå som bruk i eller rundt den enkeltes egen bolig. Charge Up-laderen skal til enhver tid benytte seg av den enkeltes private tilkobling til strømmettet. Charge Up-ladere kan ikke brukes til lading av elbiler som involverer refusjon av penger basert på faktisk strømforbruk. Charge Up-laderen kan ikke brukes til å beregne dette forbruket.

Charge Up er ikke i samsvar med Måleinstrumentdirektivet (MID). I noen markeder er MID-samsvar ennå ikke et krav for lading av elektriske kjøretøyer der det forventes refusjon eller forbruk rapporteres som en kostnad i selvangivelser; vennligst sjekk lokale regler for mer informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er kun til informasjonsformål, er gitt som den er, og kan endres uten varsel. Easee ASA inkludert dets datterselskaper påtar seg ikke noe ansvar for riktigheten eller fullstendigheten av informasjonen og illustrasjonene, og er ikke juridisk eller på annen måte ansvarlig for dine vurderinger, avveininger, beslutninger eller fravær av slike, eller annen bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Ingen del av denne utgivelsen kan publiseres på nytt, gjengis, overføres eller brukes i noen annen form, med noen virkemidler eller i noen form, til din egen eller tredjeparts bruk, med mindre annet er avtalt med Easee eller deres datterselskaper skriftlig. Enhver tillatt bruk skal alltid skje i samsvar med god praksis og sikre at ingen skade påføres Easee, eller at kunder villedes.

Easee og Easee-produkter, produktnavn, varemerker og slagord, enten de er registrert eller ikke, er Easees åndsverk og kan ikke brukes uten Easees skriftlige tillatelse på forhånd. Alle andre nevnte produkter og tjenester kan være varemerker eller tjenestemerker for sine respektive eiere.

Den siste versjonen av denne publikasjonen kan lastes ned på <http://easee.support>

September 2024 - versjon 1.00  
© 2024 av Easee ASA. Alle rettigheter er forbeholdt.



Easee ASA  
Vassbotnen 23  
4033 Stavanger, Norge  
Org.nr: 920 292 046

Easee er distribuert og vedlikeholdt av et nettverk med kvalifiserte partnere og forhandlere. Finn mer informasjon og din lokale partner på:

[www.easee.com](http://www.easee.com)